

VARTA® PROMOTIVE SLI.

Para vehículos comerciales que necesitan una potencia de arranque fiable.

Las baterías VARTA ProMotive SLI están diseñadas para los vehículos comerciales, como vehículos de reparto, que requieren una potencia de arranque fiable. Tienen calidad de equipamiento original y ayudan a las flotas a hacer su trabajo de manera fiable.

Además, las baterías VARTA ProMotive SLI soportan una gran cantidad de polvo y fertilizante a la vez que minimizan el tiempo de inactividad, lo que las convierte en la opción perfecta también para vehículos agrícolas y de la construcción.



Recomendada para:



Rejilla PowerFrame®



Energía fiable para
minimizar los tiempos de
inactividad



Piezas de repuesto
originales



Diseñada en
Alemania y fabricada
en Europa



Para aplicaciones de
arranque múltiple
continuo con
requisitos básicos en
cuanto a vibraciones

VARTA® ProMotive SLI

12 MESES GARANTÍA 12V

Familia	Código TECDOC	EAN	Ref.	Capacid. en 20 h (Ah)	CCA (EN) (A)	Dimensiones (mm)			Uds. pallet	Terminal	Esquema	Sujeción	Código AMP
						Largo	Ancho	Alto					
617.	600047060 K182	4016987166444	H5	100 Ah	600	413	175	220	36	1	0	B00	G12H
617.	600123072 K182	4016987166536	H9	100 Ah	720	313	175	205	36	1	0	B13	G12H
617.	600035060 K182	4016987166437	H4	100 Ah	600	413	175	220	36	1	1	B00	G12H
617.	605102080 K182	4016987166512	H17	105 Ah	800	330	172	238	36	1	9	B01	G12H
617.	605103080 K182	4016987166529	H16	105 Ah	800	330	172	238	36	8	9	B01	G12H
617.	610050085 K182	4016987166420	I6	110 Ah	850	413	175	220	24	1	0	B03	G12I
617.	610404068 K182	4016987166475	I18	110 Ah	680	349	175	236	24	1	0	B01	G12I
617.	610048068 K182	4016987166482	I5	110 Ah	680	347	173	234	24	1	1	B00	G12I
617.	610013076 K182	4016987166383	I2	110 Ah	760	514	175	210	27	1	3	B03	G12I
617.	620047078 K182	4016987166468	I9	120 Ah	780	349	175	236	24	1	0	B00	G12I
617.	620055068 K182	4016987166352	I8	120 Ah	680	513	189	223	24	1	3	B00	G12I
617.	620109076 K182	4016987166406	I16	120 Ah	760	510	175	235	24	1	4	B03	G12I
617.	625012072 K182	4016987166499	J1	125 Ah	720	345	172	285	24	1	0	B00	G12J
617.	625014072 K182	4016987166505	J2	125 Ah	720	345	172	285	24	1	1	B00	G12J
617.	625023000 K182	4016987166543	J3	125 Ah	950	286	269	230	24	1	2	B00	G12J
617.	630014068 K182	4016987166376	J5	130 Ah	680	514	218	208	21	1	3	B00	G12J
617.	630052100 K182	4016987166390	J10	130 Ah	1000	514	175	210	27	1	3	B03	G12J
617.	640410080 K182	4016987166345	K8	140 Ah	800	513	189	223	24	1	3	B03	G12K
617.	643107090 K182	4016987166413	K11	143 Ah	900	508	174	205	24	1	0	B01	G12K
617.	643033095 K182	4016987166369	K4	143 Ah	950	514	218	210	21	1	3	B03	G12K
617.	645400080 K182	4016987166338	K7	145 Ah	800	513	189	223	24	1	3	B00	G12K
617.	654011115 K182	4016987166321	M11	154 Ah	1150	513	189	223	24	1	3	B00	G12L
617.	655113090 K182	4016987166314	L2	155 Ah	900	513	223	223	21	1	3	B00	G12L
617.	670114100 K182	4016987166307	M9	170 Ah	1000	513	223	223	21	1	3	B03	G12L
617.	680118100 K182	4016987166291	M18	180 Ah	1000	513	223	223	21	1	3	B00	G12L
617.	680011140 K182	4016987166277	M12	180 Ah	1400	513	223	223	21	1	3	B00	G12L
617.	680033110 K182	4016987166284	M7	180 Ah	1100	513	223	223	21	1	4	B03	G12L
617.	725113115 K182	4016987166253	N9	225 Ah	1150	518	276	242	12	1	3	B00	G12M

Especificaciones técnicas

Esquema

0 / 6 Volt



0



1



2



3



4



6



9




Borne

1




8






Sujeción


B00



B01



B03



B11



B13

